

Cabasse



STREAM AMP

L'AMPLIFICATEUR AUDIO SANS FIL HAUTE RESOLUTION

Avec Stream AMP 100, Cabasse étend sa gamme de streaming en fournissant une solution d'amplification haute fidélité originale pour toutes vos enceintes.

Cabasse



STREAM AMP

2 ENCEINTES, LE STREAM AMP : TOUTE LA MUSIQUE DU MONDE.

Connecté au réseau domestique en Ethernet ou en Wi-Fi, Stream AMP 100 permet de profiter de toute la musique stockée dans la maison, des radios du monde entier comme du streaming audio avec Deezer et Spotify. Il est doté d'une entrée digitale optique pour gérer le son d'un écran plat ou d'un lecteur CD, de deux entrées analogiques et d'une entrée USB pour la lecture des fichiers audio à partir de clés USB et de disques durs externes.

2 ENCEINTES OU 4 ENCEINTES.

Stream AMP 100 est équipé de 4 sorties haut-parleurs, avec un réglage d'impédance permettant d'optimiser la puissance disponible. Il est paramétrable pour une utilisation en stéréo avec 1 ou 2 paires d'enceintes, en mono avec 2 groupes d'enceintes, en mono avec 4 groupes d'enceintes. Conçu pour être utilisé dans une baie professionnelle, il peut par exemple alimenter en toute discrétion jusqu'à 8 enceintes In-Ceiling de notre gamme Archipel et être piloté en Wi-Fi depuis toutes les pièces de la maison.

STREAM AMP OPTIMISE L'INTEGRATION DES ENCEINTES CABASSE.

Stream AMP propose 4 profils d'adaptation à la pièce pour les enceintes Cabasse. Il suffit de sélectionner dans l'application StreamCONTROL le modèle Cabasse et le profil correspondant au positionnement des enceintes dans la pièce. L'amélioration de la restitution, surprenante avec les petites enceintes par l'évidente extension de la profondeur du grave, est aussi étonnante pour les enceintes colonnes.

SPECIFICATIONS

Amplification	2 x 50 W RMS/4-8 Ω ou 4 x 25 W RMS/4-8 Ω HD+N (Distortion + bruit) : 0,05 % pour 50W RMS / 1 kHz Garantie < 0.1% de 100mW à 50W RMS / de 20Hz à 20kHz Puissance et bande passante intégralement disponible avec taux de distorsion mini Rapport signal/bruit : 96 dB
Entrées	4 x numérique stéréo: Bluetooth AptX - Wi-Fi/Ethernet - USB Dolby Digital Optical S/PDIF 2 x analogique stéréo RCA
Sorties analogiques	1 x préampli Stéréo - 1 x caisson de grave
Formats audio (WiFi/RJ45)	WMA (WMA9, CBR, CBR, jusqu'à 320kbps) PCM (16 bits-44.1kHz, 24 bits-44/48/96 kHz) Fichiers .wav, .aiff, .aifc, HTTP streams) AAC-LC (up to 320 kpbs), ALAC (.m4a) FLAC (16 bits-44.1 kHz, 24 bits - 44/48/96 kHz)
Réseau	10/100Mb Ethernet - MAC & PHY - Wireless LAN 802.11b/g/n - WPS 2.0 security
Digital media renderer	(conforme à la norme DLNA 1.5)
Dimensions (h x l x p)	91 x 218 x 190 mm
Poids	1,9 Kg



Cabasse SAS – 210 rue René Descartes – BP10 – 29280 Plouzané – Tél +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99
www.cabasse.com

Etant donné l'évolution des techniques mises en œuvre pour une fiabilité accrue et une recherche constante de qualité optimale, Cabasse se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux modèles présentés sur les fiches techniques ou les documents publicitaires.